

# Инструкция по использованию «Smart Baby Watch»

Полное руководство по регистрации и использованию приложения  
«SeTracker» для детских часов Smart Baby Watch с GPS.

## ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- 1.** Необходимым условием для работоспособности программы является лишь наличие интернета. Ваш телефон или планшет, должны иметь выход в интернет посредством Wi-Fi сети или 3G соединения.
- 2.** Убедитесь, что на подготовленной для GPS часов микро сим-карте, подключена услуга передачи данных, а также подключен пакет с интернетом (рекомендуется подключить минимальный безлимитный тарифный план, в котором при полном расходовании суточного лимита мегабайт, интернет не отключается, а лишь снижается скорость до 64 кбит/сек.) Скорость соединения не важна, важно лишь стабильное подключение, так как GPS часы постоянно «держат связь» с сервером и вашим устройством, синхронизируя местоположение ребенка.
- 3.** Приложение «SeTracker» предъявляет низкие требования к аппаратной части и программной части. Для работы с системой будет вполне достаточно смартфона или планшета на базе Android или iOS. Приложение высоко функционально. Среди аналогов это приложение наиболее "продвинуто", т.е. имеет большее количество дополнительных опций, поддерживаемых GPS часами, в сравнении с другими программами.

## Установка приложения:

**Вариант № 1.** Зайдите через ваше устройство в Play Market для андроид устройств, либо в Apple Store для устройств на базе iOS. Далее, в строке поиска введите "SeTracker".  
Скачиваем и запускаем приложение SeTracker.



*Так выглядит ярлык «SeTracker»*




*Так выглядит «QR-код»*

**Вариант № 2.** Осмотрите коробку, в которую упакованы детские часы с GPS.

На обратной стороне коробочки, вы можете видеть, так называемый QR-код (штрих-код). Данный код понадобится нам для того, чтобы скачать приложение «SeTracker» на ваше устройство. Далее, необходимо приложение, которое способно распознавать QR-коды. Если у вас пока нет такого приложения, то зайдите через ваше устройство в Play Market (для андроид устройств), либо в Apple Store (для устройств на базе IOS). Далее, в строке поиска вводим "QR код", и скачиваем любое приложение, которое имеет в названии слово "QR" + одно из слов «scanner» или «reader». Скачиваем приложение, запускаем его и подносим телефон к QR-коду напечатанному на коробочке, так чтобы QR-код на экране телефона через камеру было видно полностью. Программа должна распознать в QR-коде ссылку. Нажимаем на данную ссылку, скачиваем и запускаем приложение «SeTracker».

# Регистрация в приложении:

Запускаем приложение и в первую очередь меняем язык на **РУССКИЙ**, затем выбираем Площадь приема на **ЕВРОПА И АФРИКА**, далее нажимаем на кнопку "**РЕГИСТРАЦИЯ**"



## **В появившейся форме вводим:**

**ID regis\_code** - уникальный ID номер ваших часов, он находится на задней части часов (на крышке) и имеет вид на примере этого - «ID 1234567890». Его можно ввести вручную, либо отсканировать с помощью программы QR сканера


**Аккаунт** - ваш уникальный логин в системе, может состоять из 4-16 символов. Сохраните его где вам удобно, чтобы не забыть.

**Логин** - имя устройства, которое будет отображаться в вашей программе. Это может быть имя вашего ребенка. Если у вас несколько детей и у каждого есть GPS часы, то так вам легче будет распознавать их на карте.

**Телефон** - телефонный номер сим карты, которую вы подготовили и будете использовать в GPS часах, тот номер, по которому вы будете дозваниваться ребенку на часы.


**Пароль** - пароль от 6 до 12 символов. Сохраните его где вам удобно, чтобы не забыть.

**Повтор пароля** - введите ваш пароль повторно



*Если вы все ввели правильно,  
то после нажатия на кнопку "ОК",  
Вы увидите интерфейс программы -*


*Вы успешно зарегистрированы!  
Если Вы уже вставили сим карту в часы,  
на которой подключен интернет,  
система запущена и работает!*




## Интерфейс «SeTracker»

**КАРТА** - В правой части экрана при нажатии на пункт меню КАРТА отобразится карта изображения местности, на которой отобразится точка местоположения ребёнка в часах с GPS. Где будет указано имя вашего ребёнка, далее уровень заряда детских GPS часов, время последней синхронизации с часами и точное местоположение.


Это основной пункт меню, который и позволит отслеживать местоположение вашего ребёнка на карте города. Однако у детских GPS часов есть и другие функции, которые позволяют использовать данное программное обеспечение.



**ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ** - возможность отправки коротких голосовых сообщений на детские GPS часы, ребенок в свою очередь имеет возможно не только прослушать, но и ответить. Сообщения передаются через интернет.




**ЗДОРОВЬЕ** – здоровье, время прогулки, кол-во шагов, кол-во затраченный калорий, режим сна, полное ведение журнала. Причем достаточно тонкие настройки, например, указывается средняя длина шага ребенка.




## НАСТРОЙКИ

- основные настройки приложения. Например, Сос/номера семьи - указываете номер телефона для кнопки SOS, здесь же назначаете номер для остальных двух кнопок, редактируете удаленно телефонную книгу GPS часов, включаете/выключаете GPS часы, устанавливаете геозону/время, устанавливаете номер для получения уведомлений о сигнале SOS, выключении часов, о слабой батарее и многое другое. Интерфейс интуитивно понятен. Очень легко разобраться на практике.



## ГЕОЗОНЫ


- назначается гео зона, диаметр (окружность) при выходе из которой, часы с GPS отправят вам уведомление.




**НАГРАДЫ** – симпатичные сердечки-поощрения ребенка за хорошее поведение.




**СООБЩЕНИЯ** - уведомления. Например о выключении часов с GPS, как показано в примере справа.




**БУДИЛЬНИК** – возможность удаленно завести будильник для ребенка.



**ЧАСЫ** - по нажатию одной кнопки, часы начнут издавать звуковой сигнал, и их легко будет отыскать в комнате/квартире.



**СЛЕД** - по сути запись маршрутов ребенка, которые можно воспроизвести и просмотреть за определенное число и время.



***Это все основные функции, которыми вы будете пользоваться. Отдельные "секреты" и возможности часов вы узнаете уже самостоятельно в процессе использования. Спасибо за то, что ознакомились с данной инструкцией. Надеемся, что это помогло Вам разобраться, как включить и настроить GPS часы. Если в документации Вы не нашли ответа на интересующие Вас вопросы — задайте свой вопрос нашему консультанту по телефону +7 (499) 350-12-02 <http://controlbaby.ru>***